



**Artikelnummer**  
43310



**Typ**  
MISTRAL 400M

**Bezeichnung**  
Steckdosenfunkgong Set

Reichweite 500 m  
230V Euro- Stecker  
weiß

17 Melodien Blitzlicht  
Rufweitschaltung  
126 x 60 x 45 mm

#### **Kurzbeschreibung**

Der Luxus- Funkgong für die Steckdose als batterie lose 230V- Alternative für alle Zimmer Ihres Hauses

#### **Produktmerkmale**

17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3- Klang, Westminster, Pop, Klassik, besondere Rufolge für Hörgeschädigte etc.) und SILENCE- Funktion mit LED- Kontrolle  
ALARM- Funktion mit DIN- Notrufton für bes. Situationen  
benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und markantes LED- Blitzlicht  
4- stufiger Schiebeschalter zur Rufsignal- Einstellung (1- Melo die/ Blitz, 2- nur Melodie, 3- nur Blitz, 4- Mute)  
Stufenlose Lautstärkeregelung  
wasserdichter Combi- Funktaster mit Namensschild und LED- Sendekontrolle  
13- fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle  
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden  
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden  
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf mögl.  
Empfänger-/ Sender ab Werk vorprogrammiert. Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. System easyTIP  
Lautstärke Stufenlos verstellbar  
vierstufiger Schiebeschalter (Stumm, nur Blitz, nur Ton, Blitz&Ton)

#### **Technische Daten**

Reichweite 500m\*, Sendefrequenz 868,35 MHz  
Lautstärke je nach Tonfolge max. 85 dB(A),  
Lautstärke stufenlos verstellbar  
Empfänger: 230V~/50 Hz  
Sender 2 x 1,5 V (Typ AAA, im Lieferumf. Enthalten, Ersatzbatt oder Klemme für 8-12V=  
Abmessungen: Empf. 126x60x45 mm, Sender 35x96x16 mm

#### **Installationshinweis**

Empfänger: einsteckbar in EURO-/ SCHUKO- Steckdosen,  
Sender verschraubbar: mit Clip aufhängbar  
kompatibel mit fast allen Sprech-/ Klingelanlagen

#### **Hinweise**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!  
Bei Bedarf Distanz- Multiplikator durch Einbau weiterer Funk- Sets oder MISTRAL Repeater verwenden!

*[iba\\_mistral400m\\_43310\\_mvxxxxxx\\_2017-05-03.pdf](#)  
[CE\\_Konform\\_MISTRAL400M\\_2017-06-08.pdf](#)  
[CE\\_Konform\\_MISTRAL\\_SE03-1\\_BM03\\_1\\_WR\\_2017-06-08.pdf](#)*

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef  
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,  
info@grothe.de, www.grothe.de