

PILA

DN020B

Szerelési útmutató

V1.1

IEC
60598

IP20

t_a25°C



7 500h

Megnevezés	CCT(K)	Teljesítmény (W)	LED-ek	Fényáram (lm)		Ø A (mm)	B kivágás (mm)	Feszültség	Frekvencia
PILA DN020B LED12/830 16W 220-240V WH	3000K	16	60	1150	0.157	Ø 165*47	145-155	220-240V~	50/60Hz
PILA DN020B LED12/840 16W 220-240V WH	4000K			1200					
PILA DN020B LED12/865 16W 220-240V WH	6500K			1200					
PILA DN020B LED20/830 24W 220-240V WH	3000K	24	100	1900	0.275	Ø 215*49	195-205		
PILA DN020B LED20/840 24W 220-240V WH	4000K			2000					
PILA DN020B LED20/865 24W 220-240V WH	6500K			2000					

A csomagoláson feltüntetett élettartamot azon órák számaként határozzák meg, amikor az azonos lámpatestek nagy csoportjának 50%-ának fénykibocsátása a kezdeti fényáram 70%-a alá csökken (L70N50). Az élettartamot szobahőmérsékleten (25°C), szabad levegőn való üzemelés és névleges feszültség mellett becsültük meg.

Kivágás
ØB

Hajlékony vezeték

H03VVH2-F
2x0.75mm²
N: kék
L: barna

Kérjük használni IP20 vagy magasabb kötődobozt a
(A kötődoboz méretei 10x20x25mm-nél nagyobbak legyenek. A kötődoboz nem tartozék.)

> 50mm
A
50mm
6-7mm

Súlyszettelt telepítés

1

2

Model	Üzemi áramfelvétel (A) (@230V)	Induló áramfelvétel (peak) (A)	Induló áramfelvételi időtartama	Szivárgási áram (mA)	Max. lámpatestek száma 16A B kar. kismegszakítón	Max. lámpatestek száma 16A C kar. kismegszakítón
PILA DN020B LED12/830 16W 220-240V WH	0.125	Ipeak: 9.04A	Start Current Duration: 150us	<0.7	104	130
PILA DN020B LED12/840 16W 220-240V WH	0.125	Ipeak: 9.04A	Start Current Duration: 150us	<0.7	104	130
PILA DN020B LED12/865 16W 220-240V WH	0.125	Ipeak: 9.04A	Start Current Duration: 150us	<0.7	104	130
PILA DN020B LED20/830 24W 220-240V WH	0.195	Ipeak: 16.1A	Start Current Duration: 190us	<0.7	57	97
PILA DN020B LED20/840 24W 220-240V WH	0.195	Ipeak: 16.1A	Start Current Duration: 190us	<0.7	57	97
PILA DN020B LED20/865 24W 220-240V WH	0.195	Ipeak: 16.1A	Start Current Duration: 190us	<0.7	57	97

*Az elektromos áramkör szivárgási árama erősen függ a használt betápkábel minőségétől, hosszától, a kábel és lámpatest megfelelő csatlakozásától, a lámpatestek kábelezési topológiájától és egyéb helyi sajátosságoktól.

Kérjük figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a termék használata előtt.

1. Csak beltéri használatra.
2. Ne kapcsolja be mielőtt a beszerelés nincs készen.
3. A lámpatestet képzett villánszerelőnek kell felszerelnie vagy karbantartania, és a legújabb IEE elektromos előírásoknak vagy a nemzeti követelményeknek megfelelően kell bekábeleznie.
4. A lámpatest külső kábele vagy vezetéke nem cserélhető ki; ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
5. A lámpatestet semmilyen körülmények között ne takarja le hőszigetelő anyaggal vagy más hasonló anyaggal.
6. A lámpatest fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
7. A lámpatest megfelel az IEC 60598 szabványoknak.
8. A lámpatestet nem szabad korrozív környezetben használni vagy tárolni, ahol veszélyes anyagok, például kén, klór, ftalátok stb. vannak jelen.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU egész területén. Az ellenőrzetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében, az újrahasznosítás felelőssége az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése. A használt készülék visszaszolgáltatásához kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra vehetik át.