

LUXOMAT® IR-LC-Mini



MŰSZAKI ADATOK



Lithium CR2032 -
3 Volt (doboz tartalmazza)
függ a fényviszonyoktól



felhős vagy sötét időben:

5 - 6 m;

napfénynél:

2 - 3 m




Ho 57 x Sz 35 x Ma 7 mm

► A LUXOMAT® IR-LC-Mini távirányító használható az FLC-280-LED LED sugárzóhoz, valamint az AL5-LC és ALC-DECO automatikus világításhoz!

i TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Infravörös LUXOMAT® IR-LC-Mini távirányító végfelhasználó részére a LUXOMAT® LC-plus 280 mozgásérzékelőhöz
- Létra használata nélkül bármikor be vagy kikapcsolható a világítás. A villanykapcsoló felszerelése ezzel fölöslegessé válik.
- Az infravörös vezérlőjel fogadását a LED villogása jelzi, miközben kikapcsolja a relét.



PROGRAM FUNKCIÓK

		Parti program - 1 x megnyomva - környezeti megvilágítást és mozgástól függetlenül bekapcsolja a világítást 12 órára; - Ismételt megnyomással a LUXOMAT® LC-plus 280 átvált a 12 óra KI és 12 óra BE között (pl. világítás ki másnap estig)		RESET funkció - Leállítja a PARTI programot és azonnal átvált készenléti üzemmódra. Szolgálja a folyamatos világítás KI opció kikapcsolását a LUXOMAT® LC-plus 280 önteszt fázisa alatt.
		KÉNYELEM Programm - Folyamatos világítást automatikusan bekapcsolja 60 percre a kiválasztott alacsonykapcsolási érték elérésekor – jelenlét szimulálása!		„Világítás ki” funkció - Azonnal készenléti üzemmódra kapcsol. Szolgálja a folyamatos világítás KI opció kikapcsolását a LUXOMAT® LC-plus 280 önteszt-fázisa alatt.
		Tesztfunkció - pl. érzékelési tartomány bejárása – ideális a beállított érzékelési tartomány ellenőrzéséhez		

Típus

LUXOMAT® IR-LC-Mini

Szín

szürke

Cikkszám

92093