

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Biztonsági reteszelés – SZ 2418.000

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Biztonsági reteszelés – SZ 2418.000

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	Ajtókhoz, a bekapcsolt főkapcsoló mellett feszültség alatt levő egységek érintésvédelmére.
Működési elv:	Az ajtó reteszélése a főkapcsoló bekapcsolt állapota mellett. Feszültség alá helyezés zárt ajtónál. A reteszelő mágnes felügyelete további záróérintkezővel.
Szerelési utasítás:	Kétajtós szekrényeknél az átfedő ajtóhoz a "Kapcsolószekrény ajtaja zárva" jelzéshez az ajtóhelyzet-kapcsoló szükséges
Egységcsomag:	Reteszelés Működtető Tartó-szögidom Rögzítési segédanyag


Termékjellemzők

Névleges üzemi feszültség:	24 V (DC)
Teljesítményfelvétel:	egyenáram esetén: 8 VA
Névleges szigetelési feszültség:	400 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága:	4000 V AC
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	0,74 kg

EAN:	4028177022690
Vámtarifaszám:	83015000
ETIM 6.0:	EC002626
ETIM 5.0:	EC002626
eCl@ss 8.0:	27189266
eCl@ss 7.0:	27189266
eCl@ss 6.0:	27189266
eCl@ss 5.1:	27189255

Jóváhagyások

Jóváhagyások:	 CSA (EN)  UL (DE)
----------------------	--

Magyarázatok:	 Megfelelőségi nyilatkozat (EN, DE)
----------------------	--

Letöltések

Dokumentációk:	 Kezelési útmutató (EN, DE)
-----------------------	--

CAD rajzok:	Request
--------------------	---------