

UNIFON MODEL 1131

NR REF

URMET

1131/621



ZASTOSOWANIE

Unifon 1131/621 przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków w miejscach suchych. Kompatybilny z systemami cyfrowymi MATIBUS_SE i BASIC

Unifon 1131/621 posiadają funkcję prowadzenia rozmów i przycisk otwarcia drzwi.

OPIS

Jest to model dedykowany dla systemów cyfrowych Unifon interkomowy (1131/621) posiada dodatkowy przycisk funkcyjny oraz miejsce na kolejne trzy przyciski. Przyciski te są niezależne od siebie i mogą zostać wykorzystane do różnych dodatkowych funkcji, np.

- zapalenie światła na klatce schodowej,
- otwierania drugiego elektrozaczepu, bramy

Dwa dodatkowe przyciski mogą być obsługiwane na dwóch przewodach w linii unifonów. Większa ilość przycisków wymaga doprowadzenia większej ilości przewodów.

Unifon ten posiada regulację głośności sygnału wywołania.

Numer (adres) unifonu ustawiamy w kodzie binarnym przy pomocy zwerek zgodnie z opisem na płytce unifonu

Uwaga: Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich odpowiednich adresów. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w instalacji powinny mieć ustawiony inny adres.

AKCESORIA

Dodatkowy przycisk do unifonu 1131/621	1131/100
Podstawka skośna do unifonów serii 1131	1131/120

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE i BASIC
Ilość przycisków	1+1+(3)
Ilość przewodów	2
Kolor	biały
Napięcie	7V
Wymiary:	218 x 77 x 56mm (szer. x wys. x gł.)