

Digitális multiméter

PAN Pocketmeter

Zseb multiméter True RMS CAT III 300V

- Automatikus mérési tartomány választás
- Automatikus kikapcsolás
- Dióda teszt
- Effektív érték kijelzés (True RMS Measurement)
- Érintés nélküli feszültségérzékelés 3 fokozatban (NCV)
- Egypólusú fázisteszt akusztikus riasztással
- Digitális és grafikus kijelzés 21,5 mm
- LED zseblámpa

A csomag tartalma: táska, vizsgáló kábel, használati utasítás



Műszaki adatok	PAN Pocketmeter
Egyenfeszültség DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Váltakozó feszültség AC (V~)	0,1 mV - 600 V
Ellenállás (Ω)	1 Ω - 10 MΩ
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 30 Ω
Frekvencia (Hz)	1 Hz - 1000 Hz
Kapacitás (F)	0,1 μF - 6000 μF
Pontosság (%)	0,8 % - 4,5 %
Méret	149 x 71 x 16 mm
Súly (bruttó / nettó)	246 / 147 g
Szükséges elem(ek) (nem tartozék)	2 x CR2032
Mérési kategória (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V



PAN Pocketmeter Video DE:



PAN Pocketmeter Video EN:

