

Többfunkciós mérő



PAN 185

Multiszenzor mérőkészülék az elektromos és fizikai értékek méréséhez

- Digitális kijelző 20 mm
- Kijelző 3999
- **Háttérvilágítás**
- **Terhelhetőség 1 - 99 %**
- Frekvencia mérés
- **Kapacitás mérés**
- **Hőmérséklet mérés**
- **Páratartalom mérés**
- Zajszint mérést
- Fényerősség mérés
- Relatívérték mérés (REL)
- **Automatikus és manuális-választás**
- Adatmegörzés
- Automatikus lekapcsolás
- Méretek 204 x 93 x 57 mm
- **CAT III 1000 V**
- **CAT IV 600 V**
- Szállítási terjedelem: Bélelt táska, Vizsgáló kábel, hőmérséklet érzékelő, Akkumulátor 4 x 1,5 V AA, Használati útmutató

Tulajdonságok	PAN 185
Egyenfeszültség	0,1 mV - 1000 V
Váltakozó feszültség	0,1 mV - 750 V
Egyenáram	0,1 μ A - 10 A
Váltakozó áram	0,1 μ A - 10 A
Ellenállás	0,1 Ω - 40 M Ω
Frekvencia	0,01 HZ - 100 kHz
Kapacitás	10 pF - 100 μ F
Hőmérséklet	- 20°C - +1000°C
környezeti hőmérséklet	0 °C - 40 °C
Páratartalom	30 - 95 %
Zajszint	35 dB - 100 dB
Lux/Candela, Fényerősség	1 Lux - 40 000 Lux
Pontosság	0,7 - 5,0 %
Folytonosság vizsgáló	< 50 Ω
Súly (bruttó / nettó)	580 g