

## K10LLCO-HU

Szén-monoxid érzékelő, beépített lítium elemmel, hang- és fényjelzéssel

### TULAJDONSÁGOK

- Könnyű telepítés, lakossági alkalmazásra tervezve
- 10 év CO érzékelő élettartam
- Beépített lítium elem (nem cserélhető)
- Élettartam leteltének jelzése
- Elektrokémiai CO érzékelő
- Hangjelzés riasztás esetén
- LED fényjelzés riasztás, normál működés, hiba esetén
- Riasztási memória (aktuálisan nem fennálló CO riasztás jelzésére)
- Teszt / reset gomb riasztási funkció teszteléséhez
- BSI (EN52091-1) és CE minősített



### MŰSZAKI JELLEMZŐK

#### Tápellátás

Feszültség Beépített lítium elem (nem cserélhető)

#### Működési jellemzők

CO érzékelő élettartam 10 év  
Riasztás visszajelzés Hangjelzés és LED fényjelzés  
Hangerő 85 dB (A)

#### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -10 °C és + 40 °C között  
Relatív páratartalom (nem lecsapódó) max. 90%

#### Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Ma x Mé) 119 x 72 x 39 mm  
Tömeg 132 g  
Szerelési opciók Rögzítés falra vagy szabadon álló